Мегаомметры (Измеритель сопротивления изоляции)

13-0041 Измеритель сопротивления изоляции UT502

Тестовое напряжение (диапазон и точность):
500 В 3 Мом – 99.9 Мом ± (3.% + 5)
500 В 100 Мом – 2 ГОм ± (5.% + 5)
1000 В 5 Мом – 99.9 Мом ± (3.% + 5)
1000 В 100 Мом – 4 ГОм ± (5.% + 5)
2500 В 25 Мом – 20 ГОм ± (3.% + 5)
Ток испытаний:
500 В (500 КОм) 1 мВ с точностью ±.10 %
1000 В (1 Мом) 1 м с точностью ±.10 %
2500 В (2.5 Мом) 1 м с точностью ±.10 %
Ток короткого замыкания: <2 м
Напряжение постоянного тока: 30 в – 1000 в с точностью ± (2.% + 3)
Напряжение переменного тока: 30 в – 750 в с точностью ± (2.% + 3)
Максимальное значение дисплея: 1999
Автоматическая настройка диапазона: + Индикатор низкого заряда батареи: + Подсветка дисплея: + Световая индикация опасного напряжения:+Звуковая индикация опасного напряжения: + Индикация высокого напряжения: + Индикация повышенной нагрузки: + Автоматическое отключение напряжения: + Габариты: 150 * 100 * 71
Масса: 500 гр

13-0042 Измеритель сопротивления изоляции UT511

Тестовое напряжение (диапазон и точность):
100 В 0.1 Мом – 500 Мом ± (3.% + 5)
250 В 0.5 Мом – 2 ГОм ± (3.% + 5)
500 В 1 Мом – 4 ГОм ± (3.% + 5)
1000 В 2 Мом – 10 ГОм ± (3.% + 5)
Ток короткого замыкания: <2 м
Напряжение постоянного тока: 1000 В с точностью ± (2 % + 3)
Напряжение переменного тока: 750 В с точностью ± (2 % + 3)
Диапазон низкоомных сопротивлений: 0.1 Ом – 999.9 Ом точность ± (1.% + 3)
Максимальное значение дисплея: 9999
Автоматическая настройка диапазона: + Автовыключение: + Индикатор низкого заряда батареи: + Максимальное число сохраняемых данных: 18
Сравнение данных:+Автовычисление показателя поляризации (PI): + Автовычисление поглощения в диэлектрике (DAR): + Подсветка дисплея:+Аналоговая гистограмма: + Индикация высокого напряжения: + Таймер: 30 минут
Габариты:202 * 155 * 94
Масса: 1.2 кг

Измерители иммитанса

13-1012 Измеритель иммитанса (RLC-метр) UNI-T UT603

Сопротивление..... 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм (0.8 % + 1)
Емкость..... 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мФ/20 мФ/200 мФ/600 мФ (1 % + 5)
Индуктивность 2 мн/20 мн/200 мн/2Гн/20Гн (2 % + 8) 4-х разрядный дисплей + Ручной выбор предела измерений+Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Индикатор разряда батареи + Импеданс = 10 МП
Габариты..... 172 * 83 * 38
Тип батареи: ..... 9 В Крона
Масса:..... 312 гр

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rexant.nt-rt.ru